Product data sheet
Characteristics

XACS105
blok zestyków sprężynowych - 1 NZ + 1 NO - montaż na podstawie



Główny

Rodzina produktów	Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu	Blok styków
Nazwa składnika	XACS
Typ obwodu elektrycznego	Obdów sterowania
Typ bloku styków	Pojedynczy
Rodzaj operatora	Samoczynny powrót
Kompatybilność produktu	XACA
Typ styków i ułożenie	1 NZ + 1 NO
Montaż bloku	Montaż na podstawie

Uzupełnienie

Połączenia - zaciski	Zaciski śrubowe 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² z końcówką kablową
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cycles
Określenie kodu styku	A600 AC-15 600 V 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15 240 V 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13 600 V 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13 250 V 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] znamionowy prąd cieplny - przestrzeń zamknięta	10 A
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	600 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV IEC 60947-1
Działanie styków	Otwarcie zwłoczne
Rezystancja między zaciskami	≤ 25 mOhm
Siła robocza	13 N
Zabezpieczenie zwarciowe	10 A ochrona bezpiecznikowa CARTRIDGE gG
Moc znamionowa w W	40 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 120 V 0,5 indukcyny IEC 60947-5-1 dodatek C 48 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 48 V 0,5 indukcyny IEC 60947-5-1 dodatek C 65 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 24 V 0,5 indukcyny IEC 60947-5-1 dodatek C
Masa produktu	0,045 kg

Środowisko

Normy	CSA C22-2 nr 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II IEC 61140
RoHS EUR status	Will not be compliant

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.